

低圧電源切替器（無瞬停形）

三相3線 200V



大切な負荷設備の電源を2重化！
三相3線負荷の電源を高速（10msec）で切り替えます



特長

1. 停止が許されない負荷設備の電源給電を2系統にします
交流電源を高速で切り替え、停電や電圧変動の影響を受けずに電力供給を継続する装置です
2. 2系統の電源は異なる周波数、非同相でも使用可能です。逆相でも動作します
3. 受電状態・動作状況を表示灯、無電圧接点で外部出力する機能を備えています
4. 切替器の異常状態を文字で表示します
5. 直送回線にブレーカを装備し(機械式インターロック)、このブレーカの操作で直送への切り替えが可能になりました
6. 切替器の運転、故障などの状態を遠方で監視するための出力接点を設けてあります
7. 常時インバータUPSと比較すると高効率、低発熱、瞬間的な過負荷に極めて強い耐性があります

仕様

項目	仕様
定格電流容量	50/75/100/125/150/200A
周囲温度	-10～50℃(24時間の平均35℃以下)
周囲湿度	85%以下(非結露)
定格入力電圧	AC 200V 3φ3W 50/60Hz
切替時間	10msec以内
使用負荷装置例	ホームドア、エスカレータ

※形状、質量等については、別途お問い合わせください



本 社

〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目28番12号 新御徒町KMビル 2F
N T T : T E L 03-3831-4301 F A X 03-3831-4302
J R : T E L 057-3779 F A X 057-3789

大阪事業所

〒565-0803 大阪府吹田市新芦屋下4番17号
N T T : T E L 06-6876-3571 F A X 06-6876-7607
J R : T E L 071-3718 F A X 071-3718 (切替)



ホームページ
QRコード