

絶縁破壊検知器



変圧器に地絡が発生した場合、故障した変圧器を識別する装置です

特長

1. 動作時の表示が大きく見やすいです
2. 地絡電流により動作するので本体の電源は不要です
3. 地絡電流が発生した場合、変電所(配電所)のしゃ断器が動作するまでの時間内に動作表示させます
4. 高圧配電線路に接続された配電用変圧器が絶縁破壊した際、接地に流れる地絡電流をCTを使用して異常を検出します
5. 故障状態を外部出力することが出来ます

仕様

項目	仕様
型式	IBI
電圧	AC3,300/6,600V共用
定格動作電流	1A
定格値における動作時間	200msec以内で動作
定格の1.2倍の電流における動作時間	100msec以内で動作
接点出力	常時 閉、動作時 開
接点容量	DC30V 100mA(抵抗負荷)



株式会社

三輝製作所

本 社

〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目28番12号 新御徒町KMビル 2F
N T T : T E L 03-3831-4301 F A X 03-3831-4302
J R : T E L 057-3779 F A X 057-3789

大阪事業所

〒565-0803 大阪府吹田市新芦屋下4番17号
N T T : T E L 06-6876-3571 F A X 06-6876-7607
J R : T E L 071-3718 F A X 071-3718 (切替)



ホームページ
QRコード